

SERVICE HINT

ТЕМА: KWS 1500. Изменение статуса Master на Solo.

Процедура изменения статуса в CCFP.

1. При запуске системы в режиме COMMAND MODE в окне CCFP Admin появляется диалоговое окно,



Нажмите Master Command Mode.

2. Далее появится следующее диалоговое окно

```
+***** BOOT COMMAND INTERPRETER *****+
| Kirk telecom dect-z Central Control Fixed Part           Master CCFP |
| Boot SW Part No.: 14017500      Boot SW PCS: PCS 6B      |
| FLASH SW Part No.: 13300110     FLASH SW PCS: PCS05B_    |
|                               HW PCS:      7              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Command syntax | Description |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| LOAD F|A       | Load flash / ARI |
| READ N         | Read non-volatile memory (NVM) |
| WRITE N        | Write non-volatile memory (NVM) |
| ERASE P|N      | Erase SerialLink PASSWORD/Erase non-vol. mem. (NVM) |
| FILL           | Fill part of non-vol. mem. (NVM) with a pattern |
| RESTART        | Restart system |
| MEM a s        | Read block in memory. a=Addr, s=Size (Hex) |
| ROLE           | View and change 'Role of this CCFP' in non-vol. mem. |
| SLAVE          | Enter slave command mode |
| FLNKUP         | Force establishment of link to other CCFP |
| FROLE          | Force casting of roles: This CCFP becomes master |
|               | and other CCFP becomes slave |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

3. Введите команду **Role** и нажмите Send Command
4. В диалоговом окне появится сообщение: **Role of this CCFP in NVM is Master.**
5. Введите команду **0** (Zero) и нажмите Send Command
6. В диалоговом окне появится сообщение, что статус данного CCFP изменился в NVM. Введите команду **restart** и нажмите Send Command.
7. Программа CCFP Admin завершит свою работу и перезапустит систему. Подождите 10-20 секунд и запустите программу CCFP Admin. Система запустится как Solo system и будет работать в обычном режиме.

SERVICE HINT

ТЕМА: Удаление пароля в системе KIRK 1500.

Чтобы удалить пароль, необходимо запустить CCFP в режиме EEPROM mode (режим короткой загрузки).

Запуска CCFP в режиме EEPROM mode.

1. Установить крайнюю слева переключку, находящуюся рядом с RS232 портом. Правую переключку оставить без изменений.
2. Нажмите зеленую кнопку рестарта.
3. Запустите программу CCFP Admin.
4. Нажмите кнопку Master Command Mode.

Удаление пароля.

5. Введите команду Erase P.
6. Вам будет предложено Y/N.
7. Введите Y для согласия.
8. Закройте программу CCFP Admin.
9. Удалите крайнюю слева переключку.
10. Перезапустите систему путем выключения/включения питания.
11. Запустите программу CCFP Admin. Теперь Вы имеете открытый доступ к системе.