

KIRK 300 : Регистрация трубки с неизвестным IPEI номером

Способ 1. Configuration – Wireless Server. Установить галочку Autocreate user и установить System access code – 0000. Далее зарегистрировать трубку, ввести пин-код 0000. После регистрации на странице Users появится новая учетная запись по имени IPEIXXXXXXXXXXXX. Данную учетную запись можно редактировать.

Способ 2. Не делая никаких изменений в авторегистрации, зарегистрировать трубку без ввода пин-кода.

На странице Status – Logs можно найти строки с указанием попыток регистрации «некой» трубки с IPEI XXXXXXXXXXXXXXX.

KIRK 6000 : Регистрация трубки с неизвестным IPEI номером

Способ 1. Configuration – Wireless Server. Установить галочку Autocreate user и установить System access code – 0000.

Далее зарегистрировать трубку, ввести пин-код 0000. После регистрации на странице Users появится новая учетная запись по имени IPEIXXXXXXXXXXXX. Данную учетную запись можно редактировать.

Способ 2. Не делая никаких изменений в авторегистрации, зарегистрировать трубку без ввода пин-кода.

На странице Status – Logs можно найти строки с указанием попыток регистрации «некой» трубки с IPEI XXXXXXXXXXXXXXX.

KIRK 600v3 : Односторонняя слышимость при соединении DECT абонента и стационарного абонента.

Способ . На странице Configuration – DECT – System в полях Pwd указать пароль ip1200.

KIRK 600v3 : Регистрация трубки с неизвестным IPEI номером.

Способ . Зарегистрировать трубку без ввода пин-кода. На странице Administration – DECT – Unknown отобразится «неизвестный» IPEI номер, который следует скопировать и удалить с данной страницы. Далее данный номер использовать для стандартной регистрации абонента.

KIRK 600v3 : Соответствие версий программного обеспечения (прошивок) ip firmware и radio.

Способ . Прошивки для KWS 600v3 выпускаются параллельно. На сайте www.kirk.ru можно скачать соответствующие прошивки в общих архив-файлах. Также имеется сводная таблица соответствия разных версий прошивок.

KIRK 1500 : При загрузке CCFP Administrator запрашивается пароль, а на самом деле пароля нет.

Способ . Если пароля нет, но идет запрос, то это не корректное обращение к com-порту. Следует переподключить 0-модемный кабель администрирования и снова запустить утилиту CCFP Administrator.

KIRK 1500 : Регистрация трубки с неизвестным IPEI номером.

Способ . Для регистрации трубки необходимо определить идентификационный код трубки.

1. Запустите программу CCFP Admin
2. Установка режима «Разрешение регистрации» системы:
 - перейдите в окно Options -> Preferences и установите флажок «Allow Subscription»
3. Включение режима протоколирования попыток регистрации
 - перейдите в меню Status Message Level и выберите пункт Status Message Level 3
4. Определение идентификационного номера трубки DECT
 - перейдите в окно Status Message
 - выполните на трубке процедуру регистрации в соответствии с инструкцией пользователя трубки DECT
 - в окне Status Message появится несколько строк, в каждой из которых будет фиксироваться идентификационный номер трубки. Номер содержит 5 цифр, пробел и 7 цифр. Шаблон xxxxx xxxxxxx. Номер трубки определен.